

Integra®



DTM-7.4

Netzwerk-Stereo-Receiver mit HDMI

INTEGRA DTM-7.4 ÜBERSICHT

- 110 Watt/Kanal x 2 Kanal vollständig diskreter Verstärker
- 8K HDMI 4 Eingänge / 1 Ausgang mit ARC
- Chromecast integriert, AirPlay2, Roon bereit
- 768kHz/32bit Premium D/A-Wandler
- Speziell angefertigte Komponenten für Audio
- Dedizierte Phono-Schaltkreiskarte mit MM/MC-Tonabnehmertyp-Wahlschalter
- Komplettes Paket an kundenspezifischen Software-Tools zur Integration
- Funktioniert mit Sonos zur Synchronisierung von Leistung und Lautstärke

HI-FI FÜR ALLE

ENTWICKELT FÜR INTEGRATOREN

Der Integra DTM-7.4 Stereo-Receiver wurde mit viel Liebe zum Detail entworfen und konstruiert und bietet audiophilen Klang, sowie modernste Anschlussmöglichkeiten und eine ganze Reihe von kundenspezifischen Installationsfunktionen. Dieser kompakte 2-Kanal-Receiver fügt sich nahtlos in jedes Home-Entertainment-System ein und bietet eine hochauflösende Audioausgabe bei optimaler Raumausnutzung.

Control4

CRESTRON
CERTIFIED INTEGRATED PARTNER

SAVANT

U-C

ELAN

RCI

domotz

OMC
PRO

WORKS WITH
JOSH

Works with
SONOS

Hi-Res
AUDIO

ROON
READY

WiFi
CERTIFIED

Bluetooth

Qualcomm
aptX HD

HDMI 8K4K

TIDAL

pandora

Spotify

amazon music

deezer

Chromecast
built-in

Works with
Apple AirPlay

works with
Google Home

Integra®



AUDIO	110W/Kanal x 2 ch (8Ω, 20-20kHz, 0.08% THD) 120W x 2ch (8Ω, 1% THD) 140W x 2ch (4Ω, 1% THD) Frequenzgang 5Hz - 100kHz (+1/-3dB Direktmodus) Lautsprecher-Impedanz: 4-16 Ohm Klangregelung Bass (100Hz) & Höhen (10KHz): +/- 10dB 768KHz/32bits D/A converter - AK4452
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	Dedizierte MM/MC-Phono-Schaltkreisplatine HDMI 4in / 1out – all supports 8K up to 40Gbps, und ARC Audio Eingang: 3 Analog, 2 Optical, 1 Coaxial, Phono inputs, and Front/Rear USB Audio Ausgang: Main Stereo pre-out (x2) Subwoofer pre-out (x1) Zone2 Pre/lineout (x2) Wifi und Ethernet Gold plated premium speaker terminals
NETWORK	Roon Ready certified Chromecast built-in for audio and AirPlay2 Music services: Spotify, Amazon Music HD, Tidal, Deezer, Pandora and Tuneln radio Bluetooth-Empfänger von Mobil und PC (SBC/AAC)

KONTROLLE UND SERVICE	Web-Setup, Download von Konfigurationsdateien über den Browser Taste „Ping“ auf der Vorderseite (Taste „Display“) zur Anzeige der IP-Adresse IP-Steuerung, RS232, IR in/out und 12v-Trigger Steuerung und Ferndiagnose (C4, Creston, OvrC, Domotz) Kompatibel mit OVRC Pro, Domotz, Luxul Pro Watch, VPN und anderen Überwachungsplattformen Onboard-Diagnose-Toolkit, einschließlich Testmuster und EDID/HDCP-Anpassung, virtuelle Fernbedienung; alles über Web-App verfügbar Integra's robusteste API, mit diskreten Befehlen für praktisch jede AVR-Funktion Benutzerdefinierte Steuerungstreiber basierend auf dem Feedback von Integrator. Entwickelt und gewartet vom Software-Team von Integra in Osaka, Japan
RACK KIT	Optionales Rack-Mount-Kit erhältlich (IRK-155-3D)
ABMESSUNGEN	435 x 149 x 328 mm (17 1/8" x 5 7/8" x 12 15/16")
GEWICHT	9.0kg
STROM-VERBRAUCH	275W 35W / im Leerlauf < 2W / Standby
ARTIKELNUMMER	DTM7.4BMMM
EAN	4573211155709

Due to a policy of continuous product improvement, Integra reserves the right to change specifications and appearance without notice.

PREMIUMAUDIO^{co.}

©2024 Premium Audio Co. All rights reserved.